



A-Öffner K-18153-01-0-0

Es dürfen keine anderen Verbraucher (wie z. B. E-Öffner, Lampe etc.) parallel zum A-Öffner angeschlossen werden. Wenn ein weiterer Verbraucher benötigt wird, muss ein Relais zwischengeschaltet werden.

Wichtig: Es darf parallel zum Taster „Auf“ auch ein Schalter für „Dauerlauf“ eingebaut werden (Tagesfallenfunktion). Schaltzeit unbegrenzt.

Zubehör

Das Anschlusskabel ist im Lieferumfang enthalten (ca. 6 m lang mit Stecker und Aderendhülsen)

ab Abzweigdose:
3-adriges Kabel
Außendurchmesser max. 6 mm
Leitungsdurchschnitt
bis 10 m Länge: 0.50 mm²
bis 40 m Länge: 0.75 mm²
bis 50 m Länge: 1.00 mm²
bis 75 m Länge: 1.50 mm²
bis 125 m Länge: 2.50 mm²
(nicht bei GU-BKS erhältlich)

Technische Daten	
Nennspannung	12 V AC/12 – 24 V DC (stabilisiert)
Stromaufnahme	max. 1 A
Schutzart	IP40
Hubkraft	max. 70 N